

# DMS-26

04625

## DESCRIPTION

La solution "tout-en-un" parfaite pour sécuriser vos installations DMX: MERGER + SPLITTER + BOOSTER.

## CARACTÉRISTIQUES

- La solution "tout-en-un" parfaite pour sécuriser vos installations DMX: MERGER + SPLITTER + BOOSTER
- Isolation électrique à 100 % entre toutes les entrées et toutes les sorties.
- Présence de 2 entrées DMX + 6 sorties DMX, chacune étant équipée de connecteurs à 3 et à 5 broches.
- La fonction 'booster' analyse le signal DMX entrant, et le reconstruit à partir de zéro pour qu'il soit à nouveau parfait à l'utilisation
- La fonction 'merger' mélange deux signaux DMX de différentes manières :
  - **HTP** : la valeur la plus élevée de deux canaux identiques émanant de deux signaux DMX aura priorité.
  - **Backup** : quand un signal DMX est absent sur l'entrée A, le signal DMX présent sur l'entrée B prend le relais immédiatement.
  - **Merger** : les signaux DMX en provenance de deux contrôleurs différents peuvent être combinés et envoyés via un même câble ; on peut choisir l'adresse de départ du second contrôleur (par exemple : combiner un CMX-24 et un Scanmaster sur un même câble).
- La fonction 'splitter', quant à elle, distribue les signaux DMX présents aux entrées vers les six sorties de manière identique, sorties qui sont isolées à 100 % les unes des autres : donc, si des problèmes surviennent sur la sortie 1, cela n'aura aucune influence sur les autres sorties !
- Le timing des sorties DMX peut être adapté de 23 ms à 45 ms, ce qui a pour but d'augmenter la compatibilité si l'on connecte des appareils DMX "lents" à des contrôleurs DMX "rapides".
- On peut choisir la manière dont doivent réagir les sorties si subitement, les deux entrées DMX venaient à ne plus recevoir de signal :
  - *Null* : aucun signal DMX sur les sorties
  - *Hold* : on garde les dernières valeurs DMX sur les sorties
  - *Clear* : on règle toutes les valeurs DMX à zéro sur toutes les sorties
- Configuration aisée grâce à un écran à LED de 4 caractères.



[www.briteq-lighting.com](http://www.briteq-lighting.com) | <https://www.facebook.com/Briteq>

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2015 by BEGLEC NV. All rights reserved.



## SPÉCIFICATIONS

<b>Général : Usage</b>	DJ & Club, Stage & Rental, Theatre
<b>Général : Dimensions (cm)</b>	48.2 x 4.4 x 15.0 cm
<b>Général : Poids (kg)</b>	2.92
<b>Général : Alimentation</b>	AC 230V, 50Hz
<b>Général : Etiquette "énergie"</b>	Non
<b>Général : Consommation d'énergie W</b>	Non
<b>Général : Couleur</b>	black
<b>Général : Ecran</b>	LED
<b>Général : Fixation</b>	19" rack mountable
<b>Général : RU</b>	Non
<b>Général : IP rating</b>	Non
<b>Contrôle : programmable</b>	Non
<b>Contrôle : mise à jour du logiciel</b>	Non
<b>Contrôle : canaux dmx maximale</b>	Non
<b>Connexion : entrée</b>	3-Pin XLR, 5-Pin XLR
<b>Connexion : sortie</b>	3-Pin XLR, 5-Pin XLR
<b>Connexion : XLR 3 broches</b>	oui
<b>Connexion : XLR 5 broches</b>	oui
<b>Connexion : rca</b>	Non
<b>Connexion : jack</b>	Non
<b>Connexion : speakon</b>	Non
<b>Connexion : Power Conn.</b>	Non
<b>Connexion : hdmi</b>	Non
<b>Connexion : midi</b>	Non
<b>Connexion : usb</b>	Non
<b>Connexion : wifi</b>	non
<b>Connexion : bluetooth</b>	Non
<b>Connexion : artnet</b>	Non
<b>Connexion : rdm</b>	Non
<b>EANCode</b>	5420025646253
<b>Discontinued</b>	Non

## YOUR DEALER



[www.briteq-lighting.com](http://www.briteq-lighting.com) | <https://www.facebook.com/Briteq>

*Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2015 by BEGLEC NV. All rights reserved.*