

SARL ATD LIVE

Simon JAMES

36 Rue de la ZAMIN

59600 Capinghem

Email : simon.james@atd-live.fr

Tel. : 03.66.72.64.56

Ligne directe : 06.25.99.46.19



Le but de ce document est de faciliter la mise en place technique des agrégation de lien via l'ATD Connect Box

Brancher l'ATD-connect et visser les antennes
Connecter la box en RJ45 à un PC

POUR LA ATD-CONNECT 1 (écrit sur le côté de la boîte) :

Ouvrir la page web : <http://192.168.100.1/> (admin : root et mot de passe : Multicam2019)

Si l'un des WLAN n'est pas connecté (croix rouge encerclée), ouvrir la page web :

<http://192.168.161.1/> et <http://192.168.1.1/>

POUR LA ATD-CONNECT 2 (écrit sur le côté de la boîte) :

Ouvrir la page web : <http://192.168.100.2/> (admin : root et mot de passe : Multicam2019)

Si l'un des WLAN n'est pas connecté (croix rouge encerclée), ouvrir la page web :

<http://192.168.131.1/> et <http://192.168.132.1/>

PUIS, COMMUN AUX DEUX ATD-CONNECT :

Se connecter à l'aide du mot de passe : Multicam2019

Un message va s'afficher (seulement sur la page web dont le WLAN n'est pas connecté, si aucun message n'apparaît c'est que le WLAN est connecté) : "SIM card locked. Go to Advanced > Network > PIN Management to enter the PIN and unlock the SIM card"

Cliquer sur "Go to unlock"

Entrer le code PIN : 0000

Cliquer sur "Save" puis entrer à nouveau le code PIN et cliquer sur "Save"

Cliquer une troisième et dernière fois sur "Save" puis retourner sur "Basic" en haut de la page.

Retournez sur la page "OverTheBox" : le WAN devrait désormais être valide.